

Update Prozedur SDJ1

Bitte kontaktieren service@americandj.eu für die aktuellste firmware.

WICHTIG!! Während ein Update durchgeführt wird sollten sie **NIEMALS:**

Stromzufuhr unterbrechen, SD Karte(n) entfernen oder Player ausschalten

Dies kann zu einer permanenten Beschädigung des Gerätes und den Verlust des Garantieanspruches führen.

1. Gerät einschalten
2. Bitte überprüfen Sie die Softwareversion Ihres SDJ1 indem Sie in das Preset Menü wechseln. Dieses erreichen Sie durch Drücken und Halten des TIME-Buttons und gleichzeitiges Drehen des Track-Reglers.
3. Im Preset Menü wird nun die Versionsnummer Vxx.xx (Control.Buffer) angezeigt. Führen Sie ein Update nur durch, wenn die heruntergeladenen Dateien neuer sind, als die auf dem Player befindlichen.
4. Kopieren Sie die von www.americandj.eu heruntergeladenen Dateien auf eine **leere** SD Karte.
5. Stecken Sie die SD Karte in den Slot SD1
6. Warten Sie bis das Update komplett durchgeführt wurde
7. Schalten Sie den SDJ1 komplett aus. Netzstecker ziehen!
8. Überprüfen Sie die Software Version wenn das Update erfolgreich war

Hinweise:

- Falls ein Update nicht erfolgreich war, bitte prüfen Sie die Version der Software auf der SD Karte. Diese muss neuer sein als die Version auf dem Player.

- Falls während des Updatevorgangs die SD Karte entfernt, die Stromzufuhr unterbrochen oder das Gerät ausgeschaltet wurde verfügt der SDJ1 über ein „Flash-Recovery“ Feature. Bitte das Update in diesem Fall erneut durchführen.